

# PG1200



## GENERADOR PORTÁTIL

**1200**  
VATIOS MÁXIMO

**1000**  
VATIOS CONTINUOS

**5**

Horas de trabajo con el 50% de carga eléctrica.

**65 dBA**  
NIVEL DE RUIDO

### ESPECIFICACIONES

● <b>Motor</b>	4 Tiempos - 80 cc
● <b>Potencia</b>	1.6 Hp
● <b>A/C Voltaje</b>	120 V @ 60 Hz
● <b>Tanque de gasolina</b>	1.2 gal / 5 L
● <b>Tomacorrientes</b>	NEMA 5-15R (x1)
● <b>Encendido</b>	Manual retráctil
● <b>Nivel de Ruido</b>	65 dBA
● <b>Enfriamiento</b>	Por aire
● <b>Dimensiones</b>	43 x 37 x 37.5 cm
● <b>Peso</b>	28 kg / 61.7 lb

### Incluye:

- Embudo para aceite.
- Llave de bujías.
- Medidor de voltaje.

TECNOLOGÍA

RENDIMIENTO

GARANTÍA

SERVICIO TÉCNICO



CAPACIDAD  
5 L

**Gasolina**  
+ 86 octanos



CAPACIDAD  
0.4 L

**SAE 10 W -30**  
para uso general

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ✔ Ideal para residencias, camping, excursiones, etc.
- ✔ Diseño compacto y peso ligero.
- ✔ Bajo consumo de combustible y alta potencia.
- ✔ Dispone de un sensor para control del nivel de aceite.



[www.portentools.com](http://www.portentools.com)